

## Charakterystyki czasowe wyłączania bezpieczników

Kod	Bezpiecznik	100% (A)	150% (A)	200% (A)
89137	40A	30-60S	15-30S	5-10S
89138	60A	30-60S	15-30S	5-10S
89139	80A	30-60S	10-20S	5-10S
89140	100A	30-60S	10-15S	5-10S
89141	150A	20-40S	10-15S	3-8S
89142	200A	15-30S	10-15S	2-5S
89143	250A	15-30S	10-15S	2-5S
89144	300A	15-20S	10-15S	2-5S

100% (A) - obciążenie prądem oznaczonym na bezpieczniku

150% (A) - obciążenie prądem 1,5 krotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku

200% (A) - obciążenie prądem dwukrotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku

S - (sekund) czas po jakim bezpiecznik zostanie wyłączony